



## Marteau combiné sans fil 18 volts KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA avec aspiration de la poussière intégrée et mandrin de rechange Metabo Quick

- Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré
- Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
- Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière compact ISA 18 LTX 24
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil pour travailler avec des forets SDS-plus et cylindriques
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour percer avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Double sécurité grâce à l'arrêt électronique et mécanique de sécurité en cas de blocage du foret
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Référence code EAN	600211900 4007430320681
Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2,2 J
Cadence de frappe max.	4.500 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	25 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1.200 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids sans batterie	3,8 kg
Poids avec batterie	4,4 kg

### Équipement standard

Système d'aspiration de la poussière intégré ISA 18 LTX 24, Tête d'aspiration de rechange, Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Coffret en plastique, sans batterie, ni chargeur